



FXQJ PURE 3X6/6

Artnr	E0004320	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FXQJ PURE 3X6/6		
Lev typbet	FXQJ PURE 0,6/1 KV		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	6 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	Partmärkning:	Färg
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Nej	Inre ledande skikt:	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	6 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Ledarbredd ca:	15.7 mm	Ledarhöjd ca:	15.7 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	15.7 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	125.6 mm
Vikt:	427 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Lämplig som mellanspänningskabel:	Nej	Lämplig som högspänningskabel:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel med fåtrådig kopparledare för öppen fast

förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentrisk skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare.