



ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1533

Artnr	E0712757	Varumärke	NKT HV CABLES AB
Lev artnr	6253.0292.7		
Lev typbet	6253.0292.7		
UNSPSC	39121718		
EAN	7331980049035		



Produktegenskaper

Nominell ledararea från/till: 240...300 mm²

Produktbeskrivning & dokument

SMTXB

Användning

Skarvning för övergång mellan pappersisolerad 3-ledarkabel och PEX-isolerad 1-ledarkabel (3 st) eller PEX-isolerad 3-ledarkabel (1 st) med runda eller sektorformade Al- eller Cu-ledare 12 kV.

Standard

Uppfyller kraven enligt:

- SEN 24 14 34

- VDE 0278

(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").

Konstruktion

Skarvröret är ett plastbelagt stålrör. Skarvisoleringen består av impregnerad isolerduk och isolerolja. Oljan förebygger glimning i papperskabeln.

PEX-kabeln förses med oljestopp av SlipOver-avslutning (SOT) alt. med silikongummitejp och tätas med en fjäderpackning försedd med grentätning. Packningen tätar mot skarvröret och grentätningar mot kabelns parter. Tätning mellan skarvröret och den pappersisolerade kabeln sker med fjäderbelastade packningar typ FPA eller FP för kabel med gemensam blymantel och FPMP för partmantlad kabel. Isolermassa och isolerolja behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10° C.

Extra tillbehör vid skarvning mot

3 st AXAL- eller AXAX-kablar, kontakta Elektroskandia.

E 07 127 50 och 56

För 3 st 1-ledare PEX-kablar med Al-folieskärm

E 07 127 40 och -49

Förlängd tillåter korsning av ledarna för att erhålla rätt fasföljd

Alternativt kan denna skarv beställas enligt flöjande:

A: Välj grundsatsen, SMTD-skarv och fjäderpackning efter papperskabelns dimension.

B: Välj en PEX-sats, PXS, med tejp alternativt SOT.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E0712842	FJÄDERPACKNING FP 1530
E0712846	FJÄDERPACKNING FP 1550
E0712849	FJÄDERPACKNING FP 1565
E0712853	FJÄDERPACKNING FP 1585
E0712865	FJÄDERPACKNING FPMP 1535
E0712867	FJÄDERPACKNING FPMP 1540
E0712843	FJÄDERPACKNING FP 1535
E0712845	FJÄDERPACKNING FP 1545

Artnr	Benämning
E0712847	FJÄDERPACKNING FP 1555
E0712862	FJÄDERPACKNING FPMP 1526
E0712864	FJÄDERPACKNING FPMP 1532
E0712866	FJÄDERPACKNING FPMP 1538
E0891635	SKARVHYSLA SH-SKRM 150
E0712848	FJÄDERPACKNING FP 1560
E0891634	SKARVHYSLA SH-SKRM 70
E0891636	SKARVHYSLA SH-SKRM 240
E0712844	FJÄDERPACKNING FP 1540
E0712850	FJÄDERPACKNING FP 1570
E0712851	FJÄDERPACKNING FP 1575
E0712852	FJÄDERPACKNING FP 1580